



Kurzanleitung Anrufbeantworterfunktion – TU-Garching

VMS anwählen:

Hörer abnehmen → **993** wählen → Codenummer eingeben = eigene Rufnummer
→ mit * abschließen → Passwort eingeben = Standard **nicht vergeben** → mit * abschließen

Ansage 1 aufnehmen:

Kennzahl für Ansageaufnahme **7** wählen → Ansagenummer auswählen **1**
→ Aufnahme starten und Text aufnehmen **1** → Aufnahme beenden *
→ Hörer auflegen
(Für Ansage 2 selber Ablauf wie oben. Die Ansagenr. muss aber dann die 2 sein.)

Zwischen Ansagen wechseln:

Sie haben bereits zwei Ansagen besprochen und sind im VMS eingewählt.
Kennzahl für Ansageaufnahme wählen **7** → Ansagenummer wählen **1** oder **2** →
Einstellung mit * bestätigen.

Einschalten der Ansage:

Hörer ist aufgelegt → blättern mit der Pfeiltaste bis im Display „Variable Umleitung ein?“
steht → mit ! bestätigen → **993** eingeben → „Speichern?“ mit ! bestätigen.
Im Display erscheint Umleitung zu **993**

Eingegangene Nachrichten abhören:

Hörer ist aufgelegt, der Briefkastenlampe leuchtet → Taste neben Briefkastenlampe einmal betätigen
→ im Display erscheint „Ausgeben“ → mit ! bestätigen → Codenummer eingeben = eigene Rufnummer → mit *
bestätigen → Passwort eingeben = Standard **111111** → mit * bestätigen
→ Taste **3** drücken → Nachricht wird vorgespielt.

Wiedergabe dazwischen stoppen und wieder starten:

- Wiedergabe stoppen = Taste **3** drücken
- Wiedergabe wieder starten = Taste **3** drücken

Wiedergabe zurückspulen:

- Sie hören die gespeicherte Nachricht und wollen um 10 Sekunden zurückspulen = Taste **4** drücken
- Sie wollen zum Anfang der Nachricht zurückspulen = Taste **443** drücken

Wiedergabe vorspulen:

- Sie wollen die Wiedergabe um 10 Sekunden vorspulen = Taste **6** drücken
- Sie wollen bis zum Ende der Nachricht vorspulen = Taste **66** drücken

Nachricht löschen:

Nachricht löschen = Taste # drücken

Hinweisfunktion aktivieren:

Sie wollen, dass der Anrufer nur eine Ansage hört, aber keine Nachricht aufsprechen kann. → VMS
wie oben beschrieben anwählen. (Eine Ansage muss wie oben beschrieben besprochen sein.) →
Nach Anwahl der VMS Tasten **8801** und für die Ansage **1** oder **2** wählen. → VMS einschalten

Ansage löschen:

VMS wie oben beschrieben anwählen → Tasten **87** und Ansagenummer 1 oder 2 betätigen → # Taste
drücken
(Die Ansage kann erst gelöscht werden, wenn sie vollständig abgehört wurde.)

Passwort ändern:

VMS wie oben beschrieben anwählen → Tasten **84** und neues sechsstelliges Passwort eingeben.

Sie können die **993** auch unter der Umleitung fest speichern. Hier meldet sich dann die VMS Box im
aktiven Zustand sofort, bei „Umleitung fest“ erst nach den vierten Ruf.

Abfragen von extern:

Über die Rufnummer 089-289-19993 haben Sie die Möglichkeit Ihren Anrufbeantworter von extern zu bedienen.